一般項目	最大定格		電気的特性					備考	ピン接続図
	項目	定格値	項目	最小	標準	最大	測定条件		
●SB0015−03A　三洋	V_R(V)	30	I_R(μA)			100.00	V_R=10V		
用途：検波用（30V,15mA）	Io(mA)	15	I_F(mA)	3.00			V_F=1V		
特長：整流効率：70%	Tj(℃)	100	Ct(pF)			3.00	V_R=1V,f=1MHz		
従来の DO-35 の約半分と小形。			η(%)	70.00			f=40MHz		
●SB0030−01A　三洋	V_R(V)	10	I_R(μA)			70.00	V_R=6V		
用途：検波用（10V,30mA）	Io(mA)	30	I_F(mA)	4.50			V_F=1V		
特長：整流効率：70%	Tj(℃)	100	Ct(pF)			1.50	V_R=1V,f=1MHz		
従来の DO-35 の約半分と小形。			η(%)	70.00			f=40MHz		